

Schermdumps: Callvoip Business ADSL instellen op v2860

Gefeliciteerd met uw Callvoip Business ADSL internetverbinding!
Er zijn twee soorten ADSL-verbindingen: annex A en annex B.
Bij elk van deze twee typen hoort een ander type modem; een verkeerd type modem zal niet werken. In veel gevallen zult u een ADSL-verbinding hebben van het type annex A.
Verifieert u daarom dat u ook een modem heeft van het type annex A.
Neemt u gerust contact met ons op voor details en assistentie.

Log in en ga naar WAN → General Setup.

Kies WAN 1 (= xDSL interface) en stel deze in zoals hieronder aangegeven:

WAN >> General Setup

WAN 1

Enable:	Yes
Display Name:	Callvoip
Physical Mode:	ADSL
DSL Mode:	Auto
Physical Type:	Auto negotiation
DSL Modem Code:	Default
Line Speed(Kbps):	
DownLink	0
UpLink	0
VLAN Tag insertion (ADSL):	Disable (for channel 1)
Tag value:	0 (0~4095)
Priority:	0 (0~7)
VLAN Tag insertion (VDSL2):	Disable
Tag value:	0 (0~4095)
Priority:	0 (0~7)
Active Mode:	Always On
Load Balance:	<input checked="" type="checkbox"/>

Note : In DSL auto mode, the router will reboot automatically while switching between VDSL2 and ADSL lines.

OK Cancel

Klik op [OK] om de instellingen op te slaan.

Ga vervolgens naar menu WAN → Internet Access.

Selecteer bij [WAN 1] als Access Mode: PPPoE / PPPoA en klik op [Details Page].

Internet Access

Index	Display Name	Physical Mode	Access Mode		
WAN1		ADSL / VDSL	PPPoE / PPPoA	Details Page	IPv6
WAN2		Ethernet	None	Details Page	IPv6
WAN3		USB	None	Details Page	IPv6

Note : Only one WAN can support IPv6.

De detailpagina van WAN 1 komt naar voren.

Vul die in zoals hieronder aangegeven.

WAN >> Internet Access

WAN 1

PPPoE / PPPoA MPoA / Static or Dynamic IP IPv6

Enable Disable

Modem Settings (for ADSL only)

Multi-PVC channel: Channel 1

VPI: 0

VCI: 35

Encapsulating Type: VC MUX

Protocol: PPPoA

Modulation: Multimode

PPPoE Pass-through

For Wired LAN

For Wireless LAN

WAN Connection Detection

Mode: ARP Detect

Ping IP: []

TTL: []

MTU: 1442 (Max: 1492)

ISP Access Setup

Username: callvoip

Password: []

Separate Account for ADSL

PPP Authentication: PAP or CHAP

Idle Timeout: -1 second(s)

IP Address From ISP: WAN IP Alias

Fixed IP: Yes No (Dynamic IP)

Fixed IP Address: []

Default MAC Address

Specify a MAC Address

MAC Address: 00 · 1D · AA : AC · 1A · 51

Index(1-15) in Schedule Setup:

=> [] , [] , [] , []

OK Cancel

Klik vervolgens op OK om de instellingen op te slaan.

Wacht nu ca 5 minuten en kijk of u internetverbinding heeft.

Zo niet, check de bekabeling en doe de draytek dan eens uit, wacht ca 10 sec en doe hem dan weer aan. Komt de verbinding niet op, neem dan contact op met Callvoip voor verdere assistentie.

CallvoipTelefonie
Koldingweg 19-1
9723 HL GRONINGEN

T: 050-820 00 00
F: 050-820 00 08
callvoip@callvoip.nl