

CallVoip Telefontie – configuratie Nokia Smartphones (Symbian)

Deze handleiding geldt voor vrijwel alle Nokia's van de **E-serie en N-serie** (Smartphones), beschikkend over WiFi en de mogelijkheid om een SIP-account in te vullen. Vul onderstaande instructies om uw VoIP-nummer te registreren en hiermee te bellen en gebeld te worden op uw Nokia telefoon.

Zorg dat uw telefoon thuis of op kantoor een draadloze verbinding maakt en registreer de SIP-account. Op andere plaatsen kunt u de SIP-account desgewenst via een 3G-verbinding registreren. Zodra de account geregistreerd is kunt u bellen en gebeld worden. Altijd bereikbaar waar u dat maar wenst.

Uw bevindingen, toevoegingen en aanvullingen voor deze handleiding zijn welkom!

Ga naar:

EN: Menu → Tools → Settings → Connection → SIP Settings → u ziet de bestaande profielen

NL: Menu → Instrumenten → Instellingen → Verbinding → SIP-instelling → u ziet de bestaande profielen

Om een nieuw SIP-profiel toe te voegen, kies in dit scherm:

EN: Options → New SIP profile → Use default profile

NL: Opties → Nieuw SIP-profiel → Std.profiel gebruiken

Vul vervolgens de instellingen in zoals in de tabel op de volgende pagina weergegeven.

Na definitie van het SIP-profiel, ga naar:

EN: Menu → Tools → Settings → Connection → Internet tel. → Options → New profile

NL: Menu → Instrumenten → Instellingen → Verbinding → Internet telefoon → Opties → Nieuw profiel

Select SIP URI	De SIP URI van CallVoip
Name	CallVoip
SIP profiles	CallVoip

Engelse menutermen	NL menutermen	Instelling
Profile name	Profielnaam	[zelfgekozen-naam]
Service profile	Dienstprofiel	IETF
Default Access Point	Stndrdtoegangspunt	een draadloos accesspoint in de buurt
Public user name	Openb. gebr.naam	77710000000@ipadres of 77710000000@sipserveradres 31501234567@ipadres of 31501234567@sipserveradres Voorbeelden: 77710000000@91.195.160.2 of 77710000000@sip.sipnl.net 31501234567@91.195.160.2 of 31501234567@sip.sipnl.net NB: later komt daar vanzelf sip: voor te staan
Use compression	Compressie gebruiken	Nee
Registration	Registratie	[altijd] cq. [wanneer nodig]
Use security	Beveiliging gebruiken	Nee
Proxy server	Proxyserver	
Proxy server address	Proxyserveradres	91.195.160.2 of sip.sipnl.net NB: later komt daar vanzelf sip: voor te staan
Realm	Beveiligingsdomein	geen
User name	Gebruikersnaam	geen
Password	Wachtwoord	Geen
Allow loose routing	Vrije routing toegestaan	Ja
Transport type	Overdrachtstype	UDP
Port	Poort	5060
Registrar server	Registrarserver	
Registrar server address	Registrarserveradres	91.195.160.2 of sip.sipnl.net NB: later komt daar vanzelf sip: voor te staan
Realm	Beveiligingsdomein	91.195.160.2 of sip.sipnl.net
User name	Gebruikersnaam	77710000000 31501234567
Password	Wachtwoord	*****
Transport type	Overdrachtstype	UDP
Port	Poort	5060

Extra tips:

Nokia heeft een aparte **SIP VoIP Settings** package download – beschikbaar op het Nokia-forum (gebruikers-forum-account nodig):

http://www.forum.nokia.com/info/sw.nokia.com/id/d476061e-90ca-42e9-b3ea-1a852f3808ec/SIP_VoIP_Settings.html

→ NB: zie voetnoot ¹

Na installatie opent u de geïnstalleerde applicatie en kiest u [**VoIP services**].
Maak hier een nieuw profiel aan.

- 1) In [**Profile Settings**] kunt u eventueel de naam van het profiel aanpassen naar bijvoorbeeld [CallVoip].
Als u dit doet, dient u na de wijziging uit dit menu te gaan om de wijziging op te slaan en een foutmelding in de volgende stap te voorkomen.
- 2) Wijzig de instelling [**Allow VoIP over WCDMA**] naar [**ON**] als u VoIP via een 3G-verbinding wenst te gebruiken.
- 3) In [**Used SIP profiles**] kiest u het aangemaakte SIP-profiel.
- 4) Met [**Codecs**] kunt u de volgorde van de beschikbare codecs aanpassen. De volgende instelling werkt naar tevredenheid: PCMU, PCMA, G.729.
- 5) Bij [**NAT firewall settings**] zijn geen wijzigingen nodig.
- 6) **NB** – indien u het VoIP-profiel reeds via de standaard [Internettelefoon]-applicatie heeft aangemaakt, dient u deze eerst te verwijderen.

U kunt nu bellen en gebeld worden via een 3G-verbinding.

Kies nummers in Nederlands formaat (0612345678) of internationaal formaat (0031612345678), gebruik geen +31.

Deze handleiding werd samengesteld met informatie van diverse klanten, waarvoor onze hartelijke dank.

Deze tips worden u aangeboden door:



CallVoip Telefonie | Kennis van VoIP
Koldingweg 19-1
9723 HL GRONINGEN

T 050 – 820 00 00

F 050 – 820 00 08

callvoip@callvoip.nl

www.callvoiptelefonie.nl

CallVoip levert geavanceerde en betrouwbare internet-telefoniediensten voor particulieren en bedrijven. Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

¹ NB – de (ten tijde van dit schrijven) laatste versie is versie 3.0. Deze versie schijnt niet goed te werken op de Nokia E71 met firmwareversie 110.x.x.x.
De installatie is succesvol maar er verschijnt geen icoon in het installatiemenu.
Oplossing: verwijder versie 3.0 en installeer versie 2.x